Трёхфазное реле контроля напряжения BC-DVP-3803T

Трёхфазное реле контроля напряжения BC-DVP-3803T
Реле контроля напряжения BC-DVP-3803T предназначено для защиты трёхфазных потребителей электрической энергии жизнеспособность которых, в значительной мере зависит от качества получаемого электропитания.



Реле напряжения BC-DVP-3803T обеспечивает защиту от:

- Пропадания фазы (обрыв);
- Неправильной последовательности фаз;
- Дисбаланс фаз (асимметрия);
- Пониженное/повышенное напряжение.

Реле напряжения BC-DVP-3803T применение:

- Компрессоры
- Воздухоохладители
- Конденсаторы
- Вентиляторы
- Фанкоилы
- Сухие охладители
- Насосы
- Электродвигатели
- Вспомогательное оборудование

Расшифровка реле контроля напряжения BC-DVP-3803T	
BC	Торговая марка ***becool***
DVP	Digital Voltage Protector (цифровое реле контроля напряжения)
380	Номинальное напряжение питающей сети
3	Трехфазное напряжение питающей сети
T	Отсутствует ряд настроек (см. инструкцию по эксплуатации) по сравнению с BC-DVP-3803

Модель: BC-DVP-3803T
Код заказа: 1111810
Номинальное напряжение: ~208÷400 В, 50/60 Гц
Рабочий диапазон: 150 - 600 В
Допустимая нагрузка на контакты: 6А, ~250 В/=30 В (активн. нагрузка)
Погрешность измерения: ≤0.001%
Механическая прочность: 1 000 000 циклов
Срок службы: 10 лет
Степень защиты прибора: IP20
Монтаж: DIN-рейка 35 мм
Масса: 130 г
Размеры: 80x43x54 мм

Устанавливаемые пользователем параметры: см. "Инструкцию по эксплуатации"

PDF Технический бюллетень